

Nw 9

Zamość dn.27.07.2018r.

AOT E2022.66A.6.18

AOT – R
w/m

Dotyczy : Wytycznych do sporządzenia szczegółowego zakresu prac remontowych pom. 238 II p blok D.

W nawiązaniu do pisma AOTR2021.141.2018 z dnia 25.07.2018 przekazujemy wytyczne do sporządzenia zakresu prac remontowych pom. 238 IIp blok D.

Instalacje Elektryczne:

- Istniejące instalacje elektryczne pozostawić do dalszej eksploatacji ; elementy „ starej instalacji” pozostawionej po modernizacji należy zlikwidować, identyfikując ją jako pozbawioną napięcia / dotyczy instalacji gniazd wtykowych /
- Na ścianie południowej oraz północnej pomieszczenia zlikwidować kanały typu Legrand / instalację oraz mocowanie osprzętu wykonać pod tynkiem /.
- W pomieszczeniu gabinetu dyrektora osprzęt należy wymienić na nowy typu IMPRESJA kolor biały.
- Istniejące oprawy oświetleniowe należy zdemontować.
Po wykonaniu sufitu kasetonowego symetrycznie rozmieścić oprawy Ledowe ; np. typu : Superled Panel oprawa sufitowa Led 60x60 cm 40 W barwa naturalna :
 - pobór mocy 40W
 - strumień świetlny 3600 lm
 - napięcie zasilania 230 V
 - barwa światła 2700 K
 - kąt świecenia 270 stopni
 - współczynnik oddawania barw CRI Ra>80
 - ilość cykli włączeń/wyłączeń 50000
 - wymiar : 600x600x20 mm
 - żywotność 30000 godz.
- W pomieszczeniu łazienki i ubikacji zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe i w ich miejsce zainstalować oprawy oświetleniowe typu : Pantera z żarówką LED.
- Po wykonaniu powyższych robót wykonać pomiary elektryczne łącznie z pomiarami natężenia oświetlenia.

Instalacje Telefoniczne :

Instalacje telefoniczne (okablowanie) poziome zachować istniejące (gniazda końcowe wymienić) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych punktów należy je wykonać jako dedykowana instalacja telefoniczna kategorii piątej. Dodatkowe okablowanie w starym układzie telefonii analogowej należy sprowadzić do istniejącego punktu dystrybucyjnego (blok D piwnica) rozszyć wykonać w systemie „PDS SYSTIMAX Lucent Technologies” przy braku wyposażenia w punkcie uzupełnić je. Oznaczenia gniazd przyjąć wg obowiązujących standardów w naszym szpitalu tzn duża litera T/ nr technologiczny pomieszczenia.

Starą niewykorzystywaną instalację interkomu wraz z puszkami przelotowymi oraz listwami łączącymi zlikwidować.

Instalacje RTV:

Istniejący przewód koncentryczny od anteny naziemnej do odbiornika telewizyjnego ewentualnie ułożyć w listwie instalacyjnej i zakończyć końcowym gniazdem RTV, dobór materiałów, prowadzenie przewodu i wykonanie z zachowaniem pełnej estetyki.

System alarmowania pożarowego:

Wykorzystać instalacje istniejące z dopasowaniem do wykonywanych zmian.

Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym: nie dotyczy

Instalacje klimatyzacji: nie dotyczy


Instalacje klimatyzatorów: nie dotyczy

Dźwigi: nie dotyczy

Uwaga!

Przy opracowywaniu dokumentacji należy zachować zasady numeracji technologicznej pomieszczeń przyjętej w Szpitalu (numer kondygnacji /numer pomieszczenia).

Szczególną staranność należy zachować przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji które nawiązują do instalacji istniejących nie podlegających wymianie.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned on the left side of the page.